

## MOSEL ELEKTRONİK MOTORLARIN KUMANDA TANITIMI

### KUMANDA TANITIMI

1-Sistemi çalıştırın

2-P2 tuşuna aralıklı olarak 2 kez basın



3-Kumandanın yukarı yön tuşuna 1 kez basın



4-Motordan tepki sesi ve hareketi gelecektir. Tanıtma işlemi tamamlanmıştır

### ALT/ÜST LİMİT AYARLARININ YAPILMASI

1-Sistemi çalıştırın

2-Sırası ile P2-Yukarı yön tuşu-P2 tuşlarına seri bir şekilde basınız



3-Motordan limit ayarları için hazırdır.

4-Yukarı yön tuşu ile motorun nerede durması gerektiğini ayarlayınız ve sonra,



Stop tuşuna 3 saniye kadar basılı tutun ve üst limit işlemi ayarını bitirin.

Alt limit için aşağı yön tuşunu kullanarak alt limit ayarınızı belirleyiniz ve

tekrardan stop tuşuna 3 saniye kadar basılı tutup alt limit ayarını bitirin.

### KUMANDA İLAVESİ

1-Sistemi çalıştırın 2-Tanımlı kumandanın P2 tuşuna 2 kez

basınız. 3-tanımlı kumandanın P2 tuşuna 1 kez basınız.

### KUMANDA TANITIMININ İPTALİ

1-Sistemi çalıştırın 2-P2 tuşuna 1 kez basın 3-Stop tuşuna

bir kez basın 4-P2 tuşuna 1 kez basın

### LİMİTLERİN İPTALİ

1-Sistemi çalıştırın 2-P2 tuşuna 1 kez basın 3-3 kez ses gelecektir.